

## Характеристики максимальных нагрузок

Renata No.	Номинальная емкость:	Стандартный ток разряда:	Максимальный продолжительный ток разряда:
<b>CR1025</b>	30 mAh	0.05 mA	0.40 mA
<b>CR1216</b>	30 mAh	0.10 mA	1.00 mA
<b>CR1220</b>	40 mAh	0.10 mA	1.00 mA
<b>CR1225</b>	48 mAh	0.10 mA	1.00 mA
<b>CR1616</b>	50 mAh	0.10 mA	1.00 mA
<b>CR1620</b>	68 mAh	0.10 mA	1.00 mA
<b>CR1632</b>	137 mAh	0.20 mA	1.50 mA
<b>CR2016</b>	90 mAh	0.20 mA	3.00 mA
<b>CR2025</b>	165 mAh	0.30 mA	3.00 mA
<b>CR2032</b>	225 mAh	0.40 mA	3.00 mA
<b>CR2320</b>	150 mAh	0.20 mA	3.00 mA
<b>CR2325</b>	190 mAh	0.30 mA	3.00 mA
<b>CR2430</b>	285 mAh	0.50 mA	4.00 mA
<b>CR2450N</b>	540 mAh	0.80 mA	3.00 mA
<b>CR2477N</b>	950 mAh	1.00 mA	2.50 mA